

POWER PACK 14.15 Быстрая зарядка это портативная энергетическая станция, которая сочетает в себе литий-ионный аккумулятор (LiFePO₄) и преобразователь чистой синусоидальной волны (PSW) для подзарядки или питания всех типов электронных устройств (1500 Вт). Обеспечивает напряжение 12 В постоянного тока и питание 230 В переменного тока. Сверхбыстрая перезарядка (максимум 1 ч) делает его источником энергии, доступным в кратчайшие сроки. Большая емкость аккумулятора обеспечивает автономность, необходимую для зарядки или работы большинства электроприборов в любых условиях.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

POWER PACK 14.15 FC можно использовать везде, где требуется независимый источник электроэнергии:

- на изолированных участках, вдали от электросети.
- в походе : кемпинг, рекреационные транспортные средства, прогулочные лодки и рыбалка, ремонт, отдых на природе.

Многочисленные применения



Адаптированные разъемы

POWER PACK 14.15 FC оснащен множеством разъемов, что позволяет подзаряжать и использовать широкий спектр электронных устройств:



Светодиодный дисплей



Максимальная безопасность

POWER PACK 14.15 FC защищен от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения, от пониженного напряжения, перегрузки и перегрева.

ПЕРЕЗАРЯДКА В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ

Огромным преимуществом POWER PACK 14.15 FC является сверхбыстрая скорость зарядки. Зарядка станции от сети занимает не более одного часа. Кроме того, станция может заряжаться от двух солнечных панелей мощностью 220 Вт (опция).

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В

POWER PACK 14.15 FC имеет опцию «Booster» для запуска автомобилей с разряженными свинцовыми батареями 12 В (жидкостные, гелевые, AGM, Start&Stop) и литиевые LiFePO₄ за несколько секунд (11V/C : 500 A).

ЭРГОНОМИКА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

- Компактная станция транспортируемая куда угодно с помощью прочных боковых ручек.
- Оснащен светодиодом с 5 режимами освещения (низкий-средний-высокий, SOS, Flash).
- ЖК-дисплей с многочисленными индикаторами (состояние заряда, используемые входы/выходы и т.д.)

В комплект поставки входит аксессуары



ВАРИАНТЫ ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ



Батарея питания 14 - Внешний аккумулятор 085213

Power Batt 14 - это внешняя литиевая батарея с емкостью 1408 Вт·ч, которая удваивает длительность действия Power Pack 14.15 FC.



Солнечная панель 079403

монокристаллическое качество ETFE
48 В - 220 Вт макс
выход MC4



включая



1408 (Вт/ч)

1408 (Вт/ч)

2816 Wh (Вт/ч)

время работы x 2

Солнечная панель 48 В - 220 Вт является идеальным вариантом подзарядки для Power Pack 14.15 FC. Подключение двух панелей к двум специальным входам (2 x 200 Вт макс.) гарантирует быструю и постоянную подзарядку, обеспечивая непрерывную работу станции.

| ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | БАТАРЕЯ | | КОНВЕРТЕР | | ВХОДЫ | | ВЫХОДЫ | | | РАЗМЕРЫ | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----|-----------|-----|--------|---------|----|
| 50 W | 100 W | 250 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | Емкость ячейки | Полный заряд | Чистая синусоидальная волна | отключение питания | 12V / 30V | 12V | MICRO USB | USB | 230Vac | mm | kg |
| 22 h | 11 h | 4 h 30 | 2 h 15 | 1 h | 45 min | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |